

## ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ

PANDORA DXL49xx / DXL47xx / DX4G (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 14.10.2020) / X4G (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 14.07.2020),  
PANDECT X-3190 / 31x1 BT (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 14.10.2020) / 1900 BT / 1800 BT (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 2021г.)  
НЕОБХОДИМО ЗАГРУЗИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ОСНОВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) В СТРОГО  
УКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ!

### Для обновление понадобится полный доступ к базовому блоку:

1. В зависимости от используемой программы Pandora Alarm Studio или Pandora Спец, через сайт загрузите специальное и основное ПО в персональный компьютер или мобильный телефон, извлеките загруженное ПО из архива (ZIP).  
Размещение ПО: [alarmtrade.ru](http://alarmtrade.ru) -> Прошивки, инструкции и ПО -> раздел системы.
2. Откройте программу Pandora Alarm Studio или Pandora Спец.
3. Полностью обесточьте базовый блок.
4. При зажатой на базовом блоке кнопке VALET произведите подключение к блоку через USB-интерфейс, отпустите кнопку сразу после подключения.
5. По стандартной процедуре «Загрузить ПО» выполните загрузку специального ПО.
6. По завершению загрузки нажмите кнопку VALET один раз, дождитесь мигания зелёного светодиода LED (минимум 10 сек.) и отключите USB-интерфейс.
7. Снова при зажатой кнопке VALET произведите подключение к блоку через USB-интерфейс и отпустите кнопку сразу после подключения.
8. По стандартной процедуре «Загрузить ПО» выполните загрузку основного ПО системы.
9. По завершению загрузки отсоедините USB кабель – базовый блок перейдет в обычный режим работы.

Прошивки и программа **Pandora Alarm Studio** доступны по ссылке:  
<https://alarmtrade.ru/service/prog/>

Мобильное приложение  
**Pandora Спец** для  
Android устройств  
доступно для скачивания  
в магазине приложений  
Google Play (Play Маркет)

