ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБНОВЛЕНИЯ CUCTEM PANDORA DX4G (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 14.10.2020), PANDORA X4G (ВЫПУЩЕННЫХ ДО 14.07.2020) НЕОБХОДИМО ЗАГРУЗИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ОСНОВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) В СТРОГО УКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ:

• в зависимости от используемой программы Pandora Alarm Studio или Pandora Спец, загрузите специальное и основное ПО в персональный компьютер или мобильный телефон

(размещение ПО: alarmtrade.ru -> Прошивки, инструкции и ПО -> раздел систем Pandora DXL49XX/DX4G/X4G -> СПЕЦИАЛЬНОЕ ПО — Pandora_DXL49XX/DX4G/X4G_bupd_v120, OCHOBHOE ПО — Pandora_DXL49XX/DX4G/X4G)

• извлеките ПО из архива (ZIP)

Обновление через USB-интерфейс Pandora Alarm Studio / Pandora Спец ВНИМАНИЕ! ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ЧЕРЕЗ PANDORA СПЕЦ ПОТРЕБУЕТСЯ USB-ОТG АДАПТЕР

- произведите подключение к блоку через USB-интерфейс
- по стандартной процедуре выполните загрузку специального ПО
- после загрузки специального ПО не отключайте USB-кабель, нажмите «Загрузить ПО» и выберите файл основного ПО, выполните загрузку
- по завершению загрузки отсоедините USB кабель базовый блок перейдет в обычный режим работы

Обновление через Bluetooth-интерфейс Pandora Спец

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДАННОМ ОБНОВЛЕНИИ ПОТРЕБУЕТСЯ ОБЕСТОЧИТЬ СИСТЕМУ

- произведите подключение к блоку через Bluetooth-интерфейс
- по стандартной процедуре выполните загрузку специального ПО
- полностью обесточьте систему
- зажмите и удерживайте кнопку «VALET» на базовом блоке, подайте питание (основное или USB), отпустите кнопку
- в приложении выполните «Поиск» и установите соединение по Bluetooth
- загрузите основное ПО
- по завершению загрузки базовый блок перейдет в обычный режим работы

ВНИМАНИЕ! ДАЛЬНЕЙШИЕ ОБНОВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТ ЗАГРУЗКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПО

ПРИМЕЧАНИЕ! Если режим обновления был прерван, при этом статусный индикатор засветился красным, необходимо загрузить программное обеспечение алгоритмом быстрой загрузки без ввода ПИН-кода: откройте программу Pandora Alarm Studio или Pandora Спец; на полностью обесточенной системе зажмите и удерживайте кнопку «VALET », расположенную на базовом блоке; подайте питание (основное или USB) и отпустите кнопку; через USB или Bluetooth интерфейс соединитесь с базовым блоком и по стандартной процедуре выполните загрузку программного обеспечения.

Программа Pandora Alarm Studio доступна по ссылке: https://alarmtrade.ru/service/prog/

Мобильное приложение Pandora Спец для Android устройств доступно для скачивания в магазине приложений Google Play (Play Маркет)

